



ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@taotronics.com(JP)
JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN
Address: 〒104-0032東京都中央区八丁堀 3丁目18-6PMO京橋東9F

EUROPE

E-mail:
support.uk@taotronics.com(UK)
support.de@taotronics.com(DE)
support.fr@taotronics.com(FR)
support.es@taotronics.com(ES)
support.it@taotronics.com(IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH
Address: Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland


NORTH AMERICA

E-mail :
support@taotronics.com(US)
support.ca@taotronics.com(CA)
Tel : 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 - 17:00 PST)

MANUFACTURER





Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.
Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity:
<https://www.taotronics.com/pages/user-manual>



CONTENTS

English	01-06
Deutsch	07-13
Français	14-20
Español	21-26
Italiano	27-33
日本語	34-40






JP

セット内容

- ① TaoTronics Bluetooth トランスミッター & レシーバー
(型番: TT-BA07)
- ② 3.5mm オーディオケーブル
- ③ 1 x 3.5mm ステレオ(メス)と2 x RCA(オス)ケーブル
- ④ USB 充電ケーブル

JP

製品図



- ① LEDインジケター
- ② 電源ボタン
- ③ トランスミッターモード
- ④ モードスイッチボタン
- ⑤ 受信モード
- ⑥ 3.5ミリオーディオポート
- ⑦ 充電ポート

操作

機能	操作方法
電源オン	電源が切れていたら、電源ボタンを5秒押しつけます
電源オフ	電源がついていたら、電源ボタンを5秒押しこめて切れます
ペアリング	電源がついている状態で電源ボタンを2度押しするとペアリングが始まります
モード変換	モードスイッチボタンをTX(トランスミッターモード)RX(受信モード)にそれぞれ切り替えます
再生/停止	受信モードで電源ボタンを一度押すと再生、再度押すと停止します

付記:

- 電源を一度切って3秒してから、モードの変換が可能となっております。モードの変更をした後は、ペアリングした機器の履歴は消えます。

LEDインジケター

LEDインジケータ状態	状況
赤色に点灯	充電中
消灯	充電完了
赤と青ランプが交互点滅	トランスミッター・レシーバーのペアリングモード
赤色点滅	ローバッテリー警告
青色点灯	ペアリング成功
2秒間隔で一回青色に点滅	電源は入っていますが、Bluetooth®機器と接続していません。`

付記:

- 初期状態で電源を入れると、自動的にペアリングモードになります。以下の方法でペアリングをしてください。

使い方

充電

- まず、マイクロUSBをアダプターの充電ポートに挿しこみます。
- 一方のUSBを通電状態にあるUSBポートに挿しこみます
- LEDインジケターが赤色に点灯すると充電中です。フル充電すると自動的に消灯です。

付記:

- お使いになる前に、2時間以上の充電をお勧めします

ペアリング

トランスミッターモードのペアリング

1. 接続する機器のBluetooth®をオンにします。本製品と機器の距離が1メートル以内であることを確認してください。
2. 電源ボタンを5秒押します(LEDインジケータが青でゆっくり点滅します)さらに、電源ボタンを2度押します(LEDインジケータは赤と青に交互点滅します)その後、約30秒間でペアリングは完了です。(LEDインジケータは青の点灯になります)

付記:

- 低遅延を実現するには、受信するBluetoothデバイスがQualcomm® aptX™ Low Latencyコーデックもサポートしていることをご確認ください。サポートしていない場合、音声と画像の間に顕著なラグが発生する可能性があります。
- TT-BA07をTXモードのアンプ出力に接続しないでください。過電圧が発生し、本体が損傷する可能性があります。

受信モードのペアリング

電源ボタンを5秒押します(LEDインジケータが青でゆっくり点滅します)、電源がついてから5秒後にペアリングは始まります。(LEDインジケータは赤と青に交互に点滅します)

1. スマートフォンのBluetooth®をオンにして近くのBluetooth®機器を探してください。
 - iOS: 設定>Bluetooth®>オン
 - Android: 設定>無線とネットワーク>Bluetooth®: オン>使用可能なデバイス
2. 検索結果に表示される「TaoTronics TT-BA07」をタップして接続します。接続されると、LEDインジケータは青色点灯に変わります。

付記:

- 本製品は最初に電源が入ると自動的にペアリングを開始します。
- モード変換すると前のペアリングの記録は消えます。電源がオンになることで自動的にペアリングが始まります。
- もしPINコードを要求された場合は、0000 (0が4つ)、8888 (8が4つ)、1111 (1が4つ)、もしくは1234です。
- モード変換をしなければ、本製品は前回のペアリングを記憶していますので、ペアリングモードになることなく自動的につなぎにいきます。

2つの機器と同時につなぐ

トランスミッターモード

トランスミッターモードでは、本製品は2つのステレオイヤホン、またはスピーカーに同時に配信可能です。

1. 先に示した方法で、まず最初の機器をペアリングしてくだ

さい。

2. 最初につないだ機器のBluetooth®をオフにします。次に2つ目のペアリングをするために、本製品の電源ボタンを2回押してペアリングを同様に開始します。
3. 2つともペアリングが完了したら、最初の機器のBluetooth®をオンにもどしてください。30秒後にどちらの機器も本製品と接続しているはずですよ。

付記:

- 二つデバイスと同時ペアリングして音楽再生が可能です。
- 電源が入ると本製品はどちらの機器にも再接続しようとしてくれます。

受信モード

受信モードにおいても、2つの機器をBluetooth®接続でつなぐことができます。


1. 明した方法でTT-BA07を最初の機器をBluetooth®で接続します。接続後、最初の機器のBluetooth®をオフにしてください。電源ボタンを2回押して2番目の機器のBluetooth®を接続します。
2. 2つ目の機器が接続したら、最初の機器のBluetooth®の機能をオンにもどします。これでTT-BA07は2つのBluetooth®機器から受信できるようになりました。

付記:

- 一つの機器で再生中の時は、もう一つの機器の音楽はオフにしてください。
- 電源がつくと、どちらも自動的に再接続します。

注意事項

- 火気のそばや高温多湿な場所(浴室など)に放置しないでください。
- 製品を直射日光またはホット・エリアの下に置かないでください。高温は、電子機器とバッテリーの寿命を短くします。
- 製品を分解しないでください、それは製品を破損する可能性があります。
- 製品を床まで落ちさせないで、硬いものをノックさせないでください。それは内部回路を破損する可能性があります。
- 製品を清潔にするために化学薬品や洗剤を使用しないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に一度を目安に充電をおこなってください。

 **Bluetooth**™ EN The *Bluetooth*™ word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

DE Die Marke *Bluetooth*™ und das Bluetooth Logo sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marke durch Sunvalleytek International Inc. ist lizensiert. Die Rechte an anderen Markenzeichen liegen beim jeweiligen Eigentümer.

FR Le terme et les logos *Bluetooth*™ sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sunvalleytek International Inc. se fait sous licence. Les autres désignations commerciales et marques mentionnées sont détenues par leur propriétaire respectif.

ES La marca *Bluetooth*™ y los logotipos son de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se encuentra autorizado cualquier uso de estas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

IT La parola e i loghi *Bluetooth*™ sono marchi di fabbrica registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Sunvalleytek International Inc. avviene su licenza. Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

JP *Bluetooth*™のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Sunvalleytek International Inc.はこれらのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.